

Haftanın Gününü ve Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonundayken tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi durur.
2. Tepeyi çevirerek haftanın gününü ayarlayınız. Haftanın günü 11:00 p.m ve 4:00 a.m zamanını geçince değişir. Aşağıdaki işlemleri yaparak istediğiniz haftanın günü ayarını daha hızlı yapabilirsiniz.
 - Tepeyi kendinizden uzağa çevirerek zaman ayarını 11:00 p.m'den 4:00 a.m'e getiriniz, böylece haftanın günü değişir.

- Haftanın günü değişince, tepeyi kendinize doğru çevirerek 11:00 p.m'e getiriniz.
- Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek zaman ayarını tekrar 11:00 p.m'den 4:00 a.m'e getiriniz ve haftanın gününü bir sonraki güne getiriniz.
- Haftanın günü istediğiniz güne gelene dek yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.

3. Haftanın gününü ayarladıktan sonra tepeyi çevirerek saati ayarlayınız. Dakika ayarını, önce ayarlamak istediğiniz zamanın 5 dakika ilerisine getirip sonra tam zamana geri çekiniz.
 - AM ve PM arasındaki farkı gözeterek dikkatlice ayarlama yapınız.
4. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek (resimde gösterilen yönde) günü ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Gün ayarını 9:00 p.m ve 1:00 a.m arasında değiştirmeyiniz.



- Geçen Zaman Halkası olan saatler için
Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin ∇ işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidasını gevşetildiğinde su rezistansı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

